CERRADURA ELECTRICA BIDIRECCIONAL

MODELO: N093

FUNCIÓN

La cerradura para apertura admite pulso el éctrico o apertura con la mano. Tiene la función de alta guardia y alta seguridad. Por ejemplo proteger el ingreso sin llave para luego desbloquear por un mensaje de respuestas.

La cerradura se adapta para la construcción en sistemas de control de intercom unicación o de control de acceso. Podría ser montado en viviendas, centros comerciales, hoteles, almacenes, gubernamentales, escuelas, etc.

INSTALACIÓN

1.) Utilice los tornillos que incluye para instalar el cuerpo de la cerradura, el cilindro y el soportede puerta en el borde del marco de la puerta. Requiere mínimo 5 mm, distancia de instalación del cuerpo de la cerradura al titular puerta.

2.) El muelle de carga es ajustable con cierrapuertas peso y el poder de la puerta. Ajuste la tuerca hexagonal por una llave no.12 o un par de alicates si se trabe en un gran ruido o no se puede cerrar.

3.) Cerrojos cambian de dirección de acuerdo con el tipo abierto

4.) Utilizar una fuente de alimentación de 09-12 VDC con una potencia superior a 12w . empujar o girar el botón, el bloqueo podría desbloqueo automático después de 1 segundo

Precaución

Para desbloquear el tiempo de energía continua no puede exceder de 8 segundos

Por seguridad, por favor, utilice un lubricante en polvo para el cilindro, por ejemplo, polvo de lápiz

