DETECTOR DE GAS NATURAL Y GLP

W044



DESCRIPCIÓN

Se utiliza para detectar fugas de gas.
Adopta un sensor semiconductor avanzado para garantizar una alta estabilidad y una larga vida útil.
Es conveniente para el montaje.
El producto es adecuado para la seguridad de casas residenciales, villas, hoteles, mercados, pensiones, etc.



ESPECIFICACIONES

- Sensor de alta confiabilidad
- Reinicio automático después de una alarma
- Procesamiento MCU adoptado
- Detección automática de fallas del sensor
- Gas natural inducido / GLP
- Diseño SMT, alta estabilidad

CARACTERÍSTICAS

- Voltaje de funcionamiento DC9-16V
- Corriente en espera 90 mA
- 30 mA (tipo de bajo consumo de energía)
- Corriente de alarma 100 mA
- 40 mA (tipo de bajo consumo de energía)
- Tiempo de calentamiento: aproximadamente 180 s
- Nivel de alarma: 10 % LEL
- Indicador de alarma: LED rojo parpadea
- Nivel de sonido: 85 dB/m
- Temperatura de funcionamiento: -10 +50
- Humedad ambiental: 95 HR (sin congelación)
- Modo de instalación: montado en el techo
- Salida de alarma: salida de relé/alarma sonora y flash
- RF 315 MHz o 433 MHz (tipo inalámbrico)
- Distancia de radio: 100 m en área abierta (tipo inalámbrico)
- Tamaño del contorno 107 mm de diámetro x 35 mm de profundidad
- Criterio de ejecución GB15322.2-2003

