FUENTE SUPERVISADA 12VDC - 25A - 16 SALIDAS

M010

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra altas temperaturas
- Indicador LED de alimentación de CA
- LED individuales para cada salida
- Interruptor de encendido/apagado
- La unidad mantiene la sincronización de la cámara
- La fácil instalación ahorra tiempo y elimina mano de obra costosa
- Fusibles de repuesto incluidos



ESPECIFICACIONES

- Voltaje de entrada CA 90-264 V
- Frecuencia de voltaje de entrada 50/60 Hz
- Voltaje de salida 12 V CC + 10 %
- Corriente de salida total 25 A (1 A/canal, compatible con 16 cámaras)
- Salidas totales 300 W
- Tipo de fusible Fusible de vidrio
- Clasificación del fusible 1 A/250 V CA
- Cada salida tiene un fusible individual y un indicador LED.
- Cuando se produce un problema, solo afecta a la salida individual, las otras salidas siguen funcionando
- Protección contra cortocircuito
- Cuando se produce un cortocircuito, el fusible individual abrirá el circuito. Cuando se elimine la condición, se volverá a cerrar al reemplazar otro fusible nuevo.
- Protección contra sobrecarga 105-135 % modo hipo, recuperación automática
- Protección contra sobretensión 115-135 %, apaga la tensión de salida, vuelve a encender para recuperar
- Temperatura y humedad de trabajo -10 °C ~ +60 °C, 20 % ~ 80 % HR
- Temperatura y humedad de almacenamiento
- 20 °C ~ +85 °C, 10 % ~ 90 % HR
- Cámara CCTV, PTZ, iluminadores IR, equipos de procesamiento de video, etc.