GAREN
PODE CONFIAR

DATASHEET

Sinaleira Lumine

Cód: A01886



*Imagens ilustrativas

Equipamento bivolt

Buzzer e sensor configuráveis

Resistente ao sol e a chuva

A nova **Sinaleira Lumine** da Garen é a solução ideal para sinalizar entradas e saídas de garagens, além de ambientes com grande fluxo de veículos.

Com estrutura robusta e durável, oferece opções de buzzer com volumes ajustáveis e iluminação configurável, garantindo maior adaptação às necessidades de cada aplicação.

Equipada com tecnologia de sensibilidade para dia e noite, ajusta automaticamente iluminação e sinal sonoro conforme horários predefinidos, proporcionando eficiência e segurança em qualquer momento do dia.

Sinaleira Lumine

Modo	Nível	Especificação
Modo LEDs	Nível 1	LEDs desligados
	Nível 2	LEDs com oscilação rápida (0,5 segundo)
	Nível 3	LEDs com oscilação média (1 segundos)
	Nível 4	LEDs com oscilação longa (1,5 segundos)
	Nível 5	LEDs com oscilação em strobo rápido (0,5 segundo)
	Nível 6	LEDs com oscilação em strobo médio (1 segundo)
	Nível 7	LEDs com oscilação em strobo longo (1,5 segundos)
Modo buzzer	Nível 8	Tom do buzzer 1 com tempo de oscilação rápida (0,25 segundo)
	Nível 9	Tom do buzzer 1 com tempo de oscilação média (0,5 segundo)
	Nível 10	Tom do buzzer 1 com tempo de oscilação longa (1 segundo)
	Nível 11	Tom do buzzer 2 com tempo de oscilação rápida (0,25 segundo)
	Nível 12	Tom do buzzer 2 com tempo de oscilação média (0,5 segundo)
	Nível 13	Tom do buzzer 2 com tempo de oscilação longa (1 segundo)
	Nível 14	Tom do buzzer 3 com tempo de oscilação rápida (0,25 segundo)
	Nível 15	Tom do buzzer 3 com tempo de oscilação média (0,5 segundo)
	Nível 16	Tom do buzzer 3 com tempo de oscilação longa (1 segundo)
Volume dia	Nível 17	Buzzer desligado durante o dia
	Nível 18	Volume do buzzer baixo durante o dia
	Nível 19	Volume do buzzer alto durante o dia
Volume noite	Nível 20	Buzzer desligado durante a noite
	Nível 21	Volume do buzzer baixo durante a noite
	Nível 22	Volume do buzzer alto durante a noite
Modo sensor LDR	Nível 23	Sensor LDR modo noite clara
	Nível 24	Sensor LDR modo noite padrão
	Nível 25	Sensor LDR modo noite escura
Tempo leitura LDR	Nível 26	3 minutos de leitura para identificação entre os modos dia/noite
	Nível 27	6 minutos de leitura para identificação entre os modos dia/noite
	Nível 28	9 minutos de leitura para identificação entre os modos dia/noite
N/A	Nível 29	N/A
Padrão de fábrica	Nível 30	Reset para o padrão de fábrica



- LEDs nas cores vermelho e laranja;
- Dispositivo disponível na cor preta;
- 30 opções de configurações;
- Ideal para garagens comerciais, condominiais e industriais.