ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IDX-500

Sensor infravermelho passivo PET PIR Dual.



Características gerais.

- Um canal de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Compensação de temperatura;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 95º;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Indicado para ambientes internos.

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Sensor	
Sensor Piroelétrico	Um sensor piroelétrico (Dual) com duplo elemento
Distância máxima de detecção	Até 12 metros
Ângulo de detecção	95º
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Saída de alarme	Normalmente fechada
Tempo de acionamento do relé ALARM	2 segundos
Tempo de estabilização	60 segundos
Lente	Leitosa Especial PET IMMUNITY
Função PET	Até 20 Kg
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos
Geral	
Tensão de operação	9 a 18 Vc.c.
Consumo	Em repouso: 12 A Em acionamento: 10 mA
Temperatura de trabalho	-10º C a 50º C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	71 x 55 x 45 mm (A x L x P)
Peso	42g

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 - Jd. das Palmeiras - Santa Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

Suporte técnico: (35) 3473-3550 / suporte.jfl@jfl.com.br
Comercial: (35) 3473-3550 / jfl@jfl.com.br