ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

SHC-Fit

Sensor de abertura sem fio magnético





Características gerais.

- Não necessita de ajuste de frequência;
- Frequência de 433,92MHz;
- Alcance de até 100m livre de obstáculo;
- Tecnologia Hopping Code;
- Envio de bateria baixa;
- Indicação luminosa de bateria baixa;
- Disponíveis nas versões branca e black.
- Baixo consumo de bateria.

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Gerais	
Frequência	433,92 MHz
Alcance da transmissão	100 metros sem obstáculos
Consumo	Em repouso < 1µA Em acionamento < 25 mA
Tensão de alimentação	3 Vc.c. (bateria CR2032)
Gap de abertura	10 mm
Indicação de uso	Portas e janelas
Indicação de bateria baixa	Sim
Chave seletora para escolha da zona	Sim
Peso	25 g
Dimensões	Sensor 38 x 49 x 13 mm Ímã 15 x 49 x 13 mm
Condições ambientais	-5º C a 55º C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)

Rev. 01 - 15/03/2023

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 - Jd. das Palmeiras - Santa Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

Suporte técnico: (35) 3473-3550 / suporte.jfl@jfl.com.br
Comercial: (35) 3473-3550 / jfl@jfl.com.br