dimax

MONITOR DE BEBÉ CON CÁMARA 4MP 360°

G128



DATOS TÉCNICOS

- Resolución de 4 MP
- Lente especial HD fija de 4 mm
- Compatible con alarmas sonoras, de temperatura y humedad, de movimiento, de llanto y de alimentación.
- Soporta MP3 (tarjeta TF)
- Compatible con reproducción de canciones de cuna
- Compatible con función de activación de pantalla con un solo click

FULLHD RESOLUCIÓN DE 4MP

CONEXIÓN WI-FI

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

SOPORTA HASTA 256 GB



CARACTERÍSTICAS

- Tamaño de pantalla: 5"
- Batería del monitor: Litio de 2700 mAh
- CMOS de 1/2,7 pulgadas
- Distancia focal: 3,83 mm ± 5 %
- Apertura relativa: F1,6 ± 5 %
- Tipo de interfaz: M12 x 0,5
- Campo de visión (FOV): 108°
- Relación señal/ruido: ≥58 dB
- Altavoz: Impedancia del altavoz: 8 Ω
- Intercomunicador bidireccional de voz
- Distancia: 100 m (sin barreras)
- Rotación: Pan/Tilt 350°/75°

ESPECIFICACIONES

- Pixeles de la cámara vinculada a través del monitor: 2MP
- Estándar de compresión de vídeo: H.265
- Velocidad de fotogramas: Fija 20 fps
- Tasa de bits: Variable 32 kbps-1,5 Mbps
- Transmisión dual: Transmisión principal/secundaria
- Transmisión principal: 1920 x 1080
- Transmisión secundaria: 640 x 360
- Formato de vídeo: MP4
- Admite tarjeta TF (máximo 256 GB)
- Visión nocturna: Distancia infrarroja: 8-10 m
- Modo fotosensible: Medición del sensor
- Función IR-CUT: Conmutación automática, monitorización diurna y nocturna
- Lámparas infrarrojas: 6 lámparas infrarrojas de 850 nm
- Luz de relleno: 16 lámparas de color blanco cálido
- Sensibilidad del micrófono: -36 dB ± 2 dB
- Modo de instalación: montaje en pared o en el suelo
- Certificaciones: CE, ROHS

CERTIFICACIONES:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Descarga la APP MOVIL SMART LIFE para poder controlar tu dispositivo y conocer muchisimas funciones adicionales, esta APP esta disponible para sistemas operativos IOS y ANDROID, es totalmente gratis y facil de usar

SMART LIFE

IOS ANDROID