SIRENA DE 30 WATTS

W042



ESPECIFICACIONES

- Voltaje nominal :12VDC
- Corriente nominal: 1200mA
- Nivel de presión sonora: (SPL) 115db±3/metro
- Potencia: 30W
- Peso: 1.2Kg
- Tamaño: 230*200*115mm (L*W*H)
- Temperatura de trabajo: 10 a 65°C

2 TONOS AUDIBLES

ALIMENTACÓN DE 12 VDC

MATERIAL DE CALIDAD

POTENCIA DE 30 WATTS

PRESIÓN SONORA 115Db

INCLUYE SOPORTE

INSTRUCCIONES

La sirena puede trabajar con los paneles de alarma con salida para sirena, también puede trabajar independientemente, conecte la alimentación de 12VDC, e instale los 6 tornillos para fijar la sirena.

Conexión: Línea Roja o Amarilla conectado al positivo (+)
cada color es un tono diferente
Línea Blanca conectada al negativo (-)

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza materiales ABS durable
- Dos salidas de audio amplificado con alta definición
- Una fuente de alimentación de alto rendimiento de uso de poder
- Variedad de aplicaciones: aeropuertos, fabricas, etc
- Base ajustable conveniente para la instalación.



