forza POWER TECHNOLOGIES

forzaups.com

NT-1802PRO

La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos.



Proteja sus equipos electrónicos más delicados y críticos con la serie NT de UPS interactivos inteligentes de Forza, diseñados para mantenerlos intactos y funcionando sin problemas gracias a sus numerosas protecciones integradas. Desde computadoras sensibles hasta sistemas de audio o pequeños servidores, ofrece respaldo de energía confiable y protección contra sobretensiones para manejar cortes de energía inesperados, así como control en tiempo real sobre el suministro de energía y una carcasa compacta y duradera, lo que hace de este UPS su solución de energía definitiva.

Características

- Sistema de suministro ininterrumpido de energía (UPS) con protección integrada para una amplia gama de equipos domésticos y de o cina, desde computadoras y accesorios sensibles hasta sistemas de audio
- Regulador automático de voltaje (AVR) para monitorear y estabilizar los niveles de voltaje
- Puerto de comunicación USB y software avanzado ForzaTracker para el monitoreo y administración inteligente de su UPS y de todas las cargas conectadas en tiempo real
- Diez (10) tomas de corriente con protección AVR, seis (6) de ellas con respaldo completo de batería
- Protección contra sobretensiones para red, teléfono, fax y módem (RJ-45/11)
- Protección contra sobrecarga, sobretensión, descarga y cortocircuito
- Carcasa de plástico ignífugo
- Indicadores LED de carga/batería de 4 niveles, así como indicadores de estado y falla del UPS
- Garantía de tres años

Aplicaciones

Computadoras y accesorios
Estaciones de trabajo para diseño gráco
Monitores
Electrónica personal
Teléfonos
Módems
Routers
Sistemas de audio y vídeo domésticos

1800VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

+ Interruptor
+ Supresor de sobretensión
+ Protector de voltaje
+ Regulador de voltaje
+ Respaldo de batería

55 minutos de tiempo de respaldo**

10 salidas con protección

forza Tracker software de monitoreo

Ideal para

Computadoras y accesorios

Estaciones de trabajo para diseñadores gráficos

Sistemas de audio

MPN		NT-1802PRO
Capacidad		1800VA/900W
Entrada	Voltaje nominal	220VCA
	Rango de voltaje	162-268VCA
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
	Tipo de enchufe de CA	NEMA 5-15P
Salida	Voltaje nominal	220V +/- 10%
	Frecuencia	50/60Hz
	Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo batería
	Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
	Total de tomas de corriente	10 (NEMA 5-15R)
	Tomas de corriente con protección total contra sobretensiones y respaldo de batería	6
	Tomas de corriente solo con protección contra sobretensiones	4
	Protección de red	RJ-45
	Protección de teléfono/módem/fax	RJ-11
	Gestión por USB	Incluido con el software ForzaTracker
Batería	Tipo y cantidad de baterías	Batería de plomo-ácido (2 unidades)
	Capacidad de la batería en V/Ah	12V/7Ah (2)
	Tiempo de autonomía	55 min **
	Tiempo de recarga	6 horas al 90% después de la descarga completa
Regulación de voltaje	Corte alto	268VCA +/-5 %
	Elevación 1	198VCA +/-5 %
	Reducción	242VCA +/-5 %
	Corte bajo	162VCA +/-5 %
Regulación de frecuencia	Selección automática de frecuencia	Incluido
Transferencia de línea/ batería	Tiempo de transferencia típico	2-4ms
	Transferencia de línea baja a batería	162VCA +/- 5 %
	Transferencia de línea alta a batería	268VCA +/- 5 %
Alarmas/ Indicadores ***	Indicadores visuales	Modo CA: LED1 (verde fijo) LED2 (verde fijo): nivel de carga >0 % LED3 (verde fijo): nivel de carga >25 % LED4 (verde fijo): nivel de carga >50 % LED5 (verde fijo): nivel de carga >75 %



Forza Power Technologies™ is a registered trademark. Other company and product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Forza Power Technologies™ assumes no responsibility with regards to the performance or use of these products. Made in China.

MPN		NT-1802PRO
		Modo de batería: LED1 (verde intermitente) LED5 (verde fijo): voltaje de la batería > 25V LED4 (verde fijo): voltaje de la batería > 23V LED3 (verde fijo): voltaje de la batería > 22V LED2 (verde fijo): voltaje de la batería > 21V LED1 (parpadeando cada segundo): batería baja Modo de falla: LED6 (rojo fijo) LED1 (verde fijo): modo de línea de sobrecarga LED1 (apagado): modo de batería de sobrecarga LED1 (parpadeando cada 2 segundos): reemplazo de batería
	Alarma audible	Modo batería: suena cada 10 segundos Batería baja: suena cada segundo Sobrecarga: suena cada 0,5 segundos
Protección	Protección completa	Protección contra sobretensión, sobrecarga, cortocircuito y salida alta de batería.
	Joules	1000J
Características especiales	Opción de "Arranque en frío" | Carga automática	
Ambiente	Temperatura de funcionamiento	0-40°C
	Temperatura de almacenamiento	-15-45°C
	Humedad relativa	0-95 % sin condensación
	Ruido audible	<40dB a un metro
Apariencia física	Interruptor	Iluminado
	Color	Negro
	Material de la carcasa	Plástico retardante de llama
	Dimensiones del producto	395 x 146 x 205mm
	Peso del producto	10,2 kg
Información adicional	Garantía	3 años*
	Incluye	Unidad UPS, cable USB, manual del usuario
	Dimensiones de la caja	495 x 235 x 297 mm
	Peso bruto	11,2 kg

*2 años para las baterías
**Calculado con una sola PC más un monitor

*** Consulta el manual del usuario para obtener una descipción detallada del funcionamiento de los indicadores visuales y sonoros



Forza Power Technologies™ is a registered trademark. Other company and product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Forza Power Technologies™ assumes no responsibility with regards to the performance or use of these products. Made in China.